Avvitatore a controllo di coppia LXT® 18V

DFT060FMZ

18V • 100 – 1.300 g/min • 1,5 – 6,5 Nm

Avvitatore a pistola BL regolabile 1,5 - 6,5 Nm 100 - 1.300 g/min 18V

Avvitatore a pistola con motore brushless 18V ad alte prestazioni con attacco 1/4" per lavori di installazione industriale. Solo corpo macchia, batterie e caricabatterie non inclusi.

SPECIFICHE TECNICHE

BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	100 - 1300 min^{-1}
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	1,5 - 6,5 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, CmK≥1.67
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso con batteria (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Dimensioni prodotto	161 x 75 x 258 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381730051

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

195231-5
Sistema anti kickback DFT

424984-2
Protezione Trasparente

424985-0
Protezione Rossa

424986-8
Protezione Blu

424987-6
Protezione Gialla

765027-4
Chiave di regolazione