Radio da cantiere CXT® / LXT®

DMR115

7,2V – 18V

Radio da cantiere BT DAB/DAB+ 12V/14V/18V/AC230V

Radio Bluetooth robusta e ad alta efficienza con grado di protezione IP65 per una massima resistenza. Dotata delle ultmissime tecnologie in ambito di ricezione di segnali digitali (DAB/DAB+) Maniglia per il trasporto con antenna FM integrata. Audio di alta qualità con autoparlanti woofer per un suono pulito e profondo. Porta USB integrata e jack AUX-IN da 3,5mm per il collegamento di device come smartphone e supporti MP3. E' presente un equalizzatore. Possibile doppia alimentazione AC (con adattatore) oppure DC (con batterie) 12V max, 14,4V, e 18V. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con adattatore AC.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	12V max - 18 V
CXT Battery	✓
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Batterie	2 x 1,5 (AA)
Range di frequenza FM	87,5 - 108 MHz
Range frequenza DAB	174,9 - 239,200 MHz
Range frequenza DAB+	174,9 - 239,2 MHz
Uso continuativo con batteria 18V / 2,0Ah	6,5
Uso continuativo con batteria 18V / 4,0Ah	13 h
Uso continuativo con batteria 18V / 5,0Ah	16 h
Alimentazione elettrica	DC12V 1200mA SE00000679
Classe di protezione internazionale (IP)	65
Peso con batteria (EPTA)	4,8 - 5,5 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Capace di ricevere DAB / DAB+
- Dotato di Bluetooth per connettere in modalità wireless il tuo dispositivo mobile per riprodurre musica
- Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua

Codice EAN 0088381886949

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SE00000101
AC adapter

SE00000679
Adattatore per corrente altarnata

ACCESSORI OPTIONAL

SE00000679
Adattatore per corrente altarnata