Avvitatore a controllo di coppia LXT ®

DFT120TMZ

18V • 50 – 700 min^{-1} • 4,0 – 12,0 Nm

Avvitatore a pistola BL regolabile 4,0 - 12,0 Nm / 50 - 700 g/min 18V

Avvitatore a pistola con motore brushless 18V ad alte prestazioni con attacco 1/4" per lavori di installazione industriale. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Il range di coppia va da 4,0 a 12,0 Nm con precisione +/-10 con frizione regolabile in modo meccanico. Controllo automatico della velocità variabile 50 - 700 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. L'utensile si spegne automaticamente una volta raggiunta la coppia desiderata. La funzione reverse permette di utilizzare la macchina sia per avvitatura e svitatura. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro.

LXT 18V BL MOTOR

SPECIFICHE TECNICHE

BL Motor	✓
Categoria utensili	2144
Fonte alimentazione utensile	1641
Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Protezione batteria	✓
Sistema	2122
Velocità a vuoto	50 - 700 min^{-1}
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	4,0 - 12,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 5%, Cm/Cmk ≥ 1.67
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381759120

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI